



Rejestrator, po zbliżeniu karty sprawdza czy ten numer karty jest wpisany do jego wewnętrznej pamięci.

Jeżeli tak, zdarzenie jest zapisywane w pamięci rejestratora.

- numer karty
- data
- godzina (z dokładnością do 1 sek)
- rodzaj zdarzenia (wejście, wyjście)

Rejestratory DS-2430 mają oznaczenia handlowe:

- * DS-2430U - karty Unique 125 kHz
- * DS-2430M - karty Mifare 13,56 MHz
- * DS-2430UM - karty Unique i Mifare - jednocześnie
- * DS-2430MD - karty Mifare DESFire - 14 znakowy numer seryjny

Parametry techniczne:

- czytniki kart
- komunikacja z komputerem
- rodzaj obsługiwanych kart

- zasięg odczytu karty
- szybkość rejestracji
- wyświetlacz
- sygnalizacja odczytu karty
- dokładność rejestracji
- autoryzacja kart

- funkcja roku przestępnego
- zmiana czasu letni-zimowy
- ilość pracowników
- ilość odczytów zapisanych w pamięci
- podtrzymanie danych w pamięci
- korygowanie pomyłek

- dołączone oprogramowanie
- sterowanie otwieraniem drzwi

- sterowanie tripodem

- napięcie zasilania
- pobór prądu
- temperatura pracy
- wilgotność
- wymiary

3 szt. umieszczone wewnątrz obudowy

rejestracja wejścia lub wyjścia nie wymaga dotykania rejestratora

LAN wbudowana karta sieciowa nie wymaga stosowania konwerterów

- adres IP - dowolny z zakresu IPv4
- port - standardowo 1007 (1008, 1009, 1010)
- protokół UDP z dodatkową kontrolą każdej ramki - CRC16

karta Unique 125kHz

karta Mifare 13,56 MHz 1k lub 4k

karta Mifare Plus 8 znakowy UID

karta Mifare PlusX 14 bajtowy NUID

karta Mifare DESFire

od 5 do 10 cm

< 1 sek.

2 x 20 znaków - podświetlany po zbliżeniu karty

karty optyczna i dźwiękowa

1 sekunda

praca bez autoryzacji - rejestruje zdarzenia każdej zbliżonej karty
program odczytujący zdarzenia odrzuca zapisy wykonane przy użyciu niewłaściwej karty

praca z autoryzacją - rejestruje zdarzenia tylko kart wcześniej wpisanych do pamięci

automatyczna - bez udziału komputera (off-line)

automatyczna - bez udziału komputera (off-line)

standardowo 8.000 w wersji rozszerzonej 16.000

do 500.000

minimum 3 lata po całkowitym odłączeniu zasilania

pracownik może poprawić zapis ponownie zbliżając kartę do właściwego

czytnika - musi to zrobić w ciągu 1 minuty

program TRX do odczytywania zdarzeń

wbudowane przekaźniki z wyjściem NO

otwieranie drzwi z obu stron wymaga dodatkowego sterownika GS-262

wbudowane 2 przekaźniki - uruchamiane przez czytnik wejście i wyjście

odblokowują tripod w 2 kierunkach

= 12V +/- 20%

100 mA

- 25 do +60 st. C

od 20% do 90% bez kondensacji

188 x 138 x 38 mm